



Art.-Nr.: EM0001

Energiekosten-Messgerät

100% Kontrolle des Energieverbrauchs und der Energiekosten; so können Sie versteckte "Stromfresser" ausfindig machen. Misst den Energieverbrauch des angeschlossenen Gerätes und errechnet anhand Ihres individuellen Stromtarifs die Energiekosten im eingeschalteten Zustand und im Stand-by-Modus. Durch den Austausch gegen energiesparende Geräte können Sie zukünftig den Stromverbrauch senken und somit Geld einsparen. Anzeige von Watt/Volt/Ampere/Hertz, Gesamtstromverbrauch, Gesamtkosten, Leistung. Mit Speicherfunktion für Kosten, Tarife und Stromverbrauch.

Features:

- Anzeige der Gesamtkosten (€)
- Anzeige von der aktuellen Stromaufnahme (0-16 Ampère)
- Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs
- Anzeige der elektrischen Leistung (0 bis 9999,9 kWh)
- Anzeige von Zeit und Wochentag
- 2 Stromtarife einstellbar (z.B. Tag-/Nachttarife) (€/kWh)
- Anzeige der Netzfrequenz (Hz) und des Effektivwertes (Cosinus)
- Anzeige des maximalen Stromverbrauchs
- Anzeige der Dauer der Verbindung
- 4-Tasten-Bedienung

Technische Spezifikationen:

- Bemessungsspannung: 250 V AC, 50 Hz
- Maximaler Verbrauch: 16A
- Großer Spannungsbereich: 276V 150V
- Stromanzeige : 0.00A-16.00A
- Energieanzeige : 0W - 9999 W
- Spannungsanzeige: 0V - 9999V
- Zeitanzeige: 0,00-9999,9 Kwh
- Frequenzanzeige : 0 Hz - 9999 Hz

- Preisanzeigebereich : 0,00 € / kWh - 99,99 € KWH
- Gesamt KWh und Kostenanzeige : 0.000KWH - 9999 KWH; 0.00 € - 9999 €
- Leistungsfaktor Anzeige: 0,20-1,00
- Arbeitstemperatur: + 5 ° C bis + 40 ° C
- Betriebsbereich : Indoor
- Bewertung Leistung: bis zu 3680W
- Outlet Kinderschutz
- Eingebaute 3.6V wiederaufladbare Batterie (Ni-MH)
- Geräte-Stromverbrauch: <0,5 W
- Genauigkeit: +/- 2%

Verpackung:

- Maße Einzelverpackung: 142 x 230 x 75mm
- Gewicht Einzelverpackung: 0,26 kg
- Maße VPE: 485 x 250 x 475 mm
- Menge VPE: 24 Stück
- Gewicht VPE: 6,8 kg

